

Шаблон сетевого устройства MB110-2A

[Обсуждение на форуме](#)

[Скачать шаблон](#)

Применение на контроллерах		ПР200-Х.Х.1(2)	
Имя переменной	Тип данных	Адрес регистра	Комментарий
dp1	int	0	Положение десятичной точки для входа 1
dp2	int	6	Положение десятичной точки для входа 2
lzm_fl1	float	4	Измерение входа 1 в представлении с плавающей точкой
lzm_fl2	float	10	Измерение входа 2 в представлении с плавающей точкой
lzm_int1	int	1	Целое значение измерения входа 1 со смещением точки
lzm_int2	int	7	Целое значение измерения входа 2 со смещением точки
status1	int	2	Статус измерения входа 1
status2	int	8	Статус измерения входа 2
tizm1	int	3	Метка относительного времени входа 1
tizm2	int	9	Метка относительного времени входа 2

В шаблонах могут быть указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

Область применения шаблона:

Может использоваться для быстрого конфигурирования сетевых устройств MB110-2A при работе с сетевым устройством в режиме **Master**.

Разработчик	Версия	Дата изменения
Ревака Ю.Н.	1.0	24.02.16