



## Шаблон сетевого устройства MB110-2AC

[Обсуждение на форуме](#)

Имя переменной	Тип данных	Адрес регистра	Комментарий
dp1	int	32	Положение десятичной точки для входа 1(знач. dp)
dp2	int	33	Положение десятичной точки для входа 2(знач. dp)
AI1_status	int	280	Статус измерения входа 1
AI2_status	int	281	Статус измерения входа 2
AI1_value_INT	int	256	Целое значение измерения входа 1 со смещением точки
AI2_value_INT	int	257	Целое значение измерения входа 2 со смещением точки
AI1_timestamp	int	290	Метка относительного времени входа 1
AI2_timestamp	int	293	Метка относительного времени входа 2
AI1_value_FLOAT	float	288	Измерение входа 1 в представлении с плавающей точкой
AI2_value_FLOAT	float	291	Измерение входа 2 в представлении с плавающей точкой

Шаблон содержит только самые часто используемые регистры прибора. Полный список регистров прибора приведён в его руководстве по эксплуатации.

Разработчик	Версия	Дата изменения
Цуканов А.И.	1.0	16.07.2025