

Шаблон сетевого устройства OWEN ПЧВ1 и ПЧВ2

[Обсуждение на форуме](#)

[Скачать шаблон](#)

Применение на контроллерах		ПР 200-Х.2.Х	
Имя переменной	Тип данных	Адрес регистра	Комментарий
W	int	16099	Мощность, кВт
U	int	16119	Напряжение электродвигателя*0,1, В
F	int	16129	Частота*0,1, Гц
I	int	16139	Ток двигателя*0,01, А
CTW	int	49999	Регистр командного слова
REF	int	50009	Регистр заданию по интерфейсу
STW	int	50199	Регистр слова состояния
MAV	int	50209	Регистр основного текущего значения привода

В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

Область применения шаблона:

Может использоваться для быстрого конфигурирования преобразователя частоты OWEN ПЧВ1 и ПЧВ2 при работе с сетевым устройством в режиме **Master**.

Разработчик	Версия	Дата изменения
Ревака Ю.Н.	1.0	06.11.17