

## Шаблон сетевого устройства СИЗО

[Обсуждение на форуме](#)
[Скачать шаблон](#)

Применение на контроллерах		ПР 200-Х.2.Х	
Имя переменной	Тип данных	Адрес регистра	Комментарий
Ctr	long	0	Текущее значение счетчика
rStC_zp	bool	0	Сброс счетчика
CEU	long	2	Текущее значение счетчика в физических единицах
StSt	int	4	Текущее состояние "Старт/Стоп"
dP	int	7	Положение десятичной точки
Reg_cnt	int	8	Режим счета
Reg_out	int	9	Режим вывода
U1	unsigned long	12	Уставка U1
U2	unsigned long	14	Уставка U2
t1	unsigned long	16	Временной отрезок для ВУ1 t1
t2	unsigned long	18	Временной отрезок для ВУ2 t2
FdP	int	20	Положение десятичной точки множителя
F	unsigned long	21	Множитель
brht	int	28	Яркость индикатора

В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

**Область применения шаблона:**

- 1) Может использоваться для быстрого конфигурирования счетчика импульсов СИЗО, при работе с сетевым устройством в режиме **Master**

Разработчик	Версия	Дата изменения
Ревака Ю.Н.	1.0	23.11.17