

Шаблон сетевого устройства MB210-202

[Обсуждение на форуме](#)

Имя переменной	Тип данных	Адрес регистра	Комментарий
cloudStatus	int	36	Статус подключения к OwenCloud
bitmask	Int	51	Битовая маска дискретных входов
valueDI1	int	160	Значение счетчика импульсов входа DI1
valueDI2	int	162	Значение счетчика импульсов входа DI2
valueDI3	int	164	Значение счетчика импульсов входа DI3
valueDI4	int	166	Значение счетчика импульсов входа DI4
valueDI5	int	168	Значение счетчика импульсов входа DI5
valueDI6	int	170	Значение счетчика импульсов входа DI6
valueDI7	int	172	Значение счетчика импульсов входа DI7
valueDI8	int	174	Значение счетчика импульсов входа DI8
valueDI9	int	176	Значение счетчика импульсов входа DI9
valueDI10	int	178	Значение счетчика импульсов входа DI10
valueDI11	int	180	Значение счетчика импульсов входа DI11
valueDI12	int	182	Значение счетчика импульсов входа DI12
valueDI13	int	184	Значение счетчика импульсов входа DI13
valueDI14	int	186	Значение счетчика импульсов входа DI14
valueDI15	int	188	Значение счетчика импульсов входа DI15
valueDI16	int	190	Значение счетчика импульсов входа DI16
valueDI17	int	192	Значение счетчика импульсов входа DI17
valueDI18	int	194	Значение счетчика импульсов входа DI18
valueDI19	int	196	Значение счетчика импульсов входа DI19
valueDI20	int	198	Значение счетчика импульсов входа DI20
resetDI1	int	224	Сброс значения счетчика импульсов входа DI1
resetDI2	int	225	Сброс значения счетчика импульсов входа DI2
resetDI3	int	226	Сброс значения счетчика импульсов входа DI3
resetDI4	int	227	Сброс значения счетчика импульсов входа DI4
resetDI5	int	228	Сброс значения счетчика импульсов входа DI5
resetDI6	int	229	Сброс значения счетчика импульсов входа DI6
resetDI7	int	230	Сброс значения счетчика импульсов входа DI7
resetDI8	int	231	Сброс значения счетчика импульсов входа DI8
resetDI9	int	232	Сброс значения счетчика импульсов входа DI9
resetDI10	int	233	Сброс значения счетчика импульсов входа DI10
resetDI11	int	234	Сброс значения счетчика импульсов входа DI11
resetDI12	int	235	Сброс значения счетчика импульсов входа DI12
resetDI13	int	236	Сброс значения счетчика импульсов входа DI13
resetDI14	int	237	Сброс значения счетчика импульсов входа DI14
resetDI15	int	238	Сброс значения счетчика импульсов входа DI15
resetDI16	int	239	Сброс значения счетчика импульсов входа DI16

resetDI17	int	240	Сброс значения счетчика импульсов входа DI17
resetDI18	int	241	Сброс значения счетчика импульсов входа DI18
resetDI19	int	242	Сброс значения счетчика импульсов входа DI19
resetDI20	int	243	Сброс значения счетчика импульсов входа DI20
timeOut	int	700	Тайм-аут перехода в безопасное состояние
newTime	int	61565	Новое значение времени
writeTime	int	61567	Записать новое время
UTC	int	61570	Часовой пояс

Разработчик	Версия	Дата изменения
Цуканов А.И.	1.0	05.06.2025