

Шаблон сетевого устройства МК110-8Д(ДН).4Р Н/В v2.0

[Обсуждение на форуме](#)

Имя переменной	Тип данных	Адрес регистра	Комментарий
DO1_PWM_coef	int	0	Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 1
DO2_PWM_coef	int	1	Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 2
DO3_PWM_coef	int	2	Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 3
DO4_PWM_coef	int	3	Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 4
DO1_PWM_period	int	32	Период ШИМ на выходе 1
DO2_PWM_period	int	33	Период ШИМ на выходе 2
DO3_PWM_period	int	34	Период ШИМ на выходе 3
DO4_PWM_period	int	35	Период ШИМ на выходе 4
DO_bitmask	int	50	Битовая маска значений выходов
DO_bitmask_write	int	51	Битовая маска значений входов
DI1_counter	int	64	Значение счетчика импульсов на входе 1
DI2_counter	int	65	Значение счетчика импульсов на входе 2
DI3_counter	int	66	Значение счетчика импульсов на входе 3
DI4_counter	int	67	Значение счетчика импульсов на входе 4
DI5_counter	int	68	Значение счетчика импульсов на входе 5
DI6_counter	int	69	Значение счетчика импульсов на входе 6
DI7_counter	int	70	Значение счетчика импульсов на входе 7
DI8_counter	int	71	Значение счетчика импульсов на входе 8
r.Cn	int	11558	Текущее состояние дискретных входов
r.Cou	int	9495	Значение счетчика дискретного входа
r.OE	float	59540	Состояние дискретного выхода

Шаблон содержит только самые часто используемые регистры прибора. Полный список регистров прибора приведён в его руководстве по эксплуатации.

Разработчик	Версия	Дата изменения
Кирюхина В.И.	1.0	29.06.2025