

Шаблон сетевого устройства MB210-221

[Обсуждение на форуме](#)

Имя переменной	Тип данных	Адрес регистра	Комментарий
bitmask	Int	51	Битовая маска дискретных входов
valueDI1	int	160	Значение счетчика импульсов входа DI1
valueDI2	int	162	Значение счетчика импульсов входа DI2
valueDI3	int	164	Значение счетчика импульсов входа DI3
valueDI4	int	166	Значение счетчика импульсов входа DI4
valueDI5	int	168	Значение счетчика импульсов входа DI5
valueDI6	int	170	Значение счетчика импульсов входа DI6
resetDI1	int	224	Сброс значения счетчика импульсов входа DI1
resetDI2	int	225	Сброс значения счетчика импульсов входа DI2
resetDI3	int	226	Сброс значения счетчика импульсов входа DI3
resetDI4	int	227	Сброс значения счетчика импульсов входа DI4
resetDI5	int	228	Сброс значения счетчика импульсов входа DI5
resetDI6	int	229	Сброс значения счетчика импульсов входа DI6
timeOut	int	700	Сброс значения счетчика импульсов входа DI1
operTimeA1	int	5010	Наработка вход A1
operTimeB1	int	5012	Наработка вход B1
operTimeC1	int	5014	Наработка вход C1
operTimeA2	int	5016	Наработка вход A2
operTimeB2	int	5018	Наработка вход B2
operTimeC2	int	5020	Наработка вход C2
operTimeA3	int	5022	Наработка вход A3
operTimeB3	int	5024	Наработка вход B3
operTimeC3	int	5026	Наработка вход C3
resetTimeA1	int	5028	Сброс значения счётчика наработки входа A1
resetTimeB1	int	5029	Сброс значения счётчика наработки входа B1
resetTimeC1	int	5030	Сброс значения счётчика наработки входа C1
resetTimeA2	int	5031	Сброс значения счётчика наработки входа A2
resetTimeB2	int	5032	Сброс значения счётчика наработки входа B2
resetTimeC2	int	5033	Сброс значения счётчика наработки входа C2
resetTimeA3	int	5034	Сброс значения счётчика наработки входа A3
resetTimeB3	int	5035	Сброс значения счётчика наработки входа B3
resetTimeC3	int	5036	Сброс значения счётчика наработки входа C3
counterA1	int	5037	Счётчик количества включений входа A1
counterB1	int	5039	Счётчик количества включений входа B1
counterC1	int	5041	Счётчик количества включений входа C1
counterA2	int	5043	Счётчик количества включений входа A2
counterB2	int	5045	Счётчик количества включений входа B2
counterC2	int	5047	Счётчик количества включений входа C2

counterA3	int	5049	Счётчик количества включений входа А3
counterB3	int	5051	Счётчик количества включений входа В3
counterC3	int	5053	Счётчик количества включений входа С3
resetCountA1	int	5055	Сброс счётчика количества включений входа А1
resetCountB1	int	5056	Сброс счётчика количества включений входа В1
resetCountC1	int	5057	Сброс счётчика количества включений входа С1
resetCountA2	int	5058	Сброс счётчика количества включений входа А2
resetCountB2	int	5059	Сброс счётчика количества включений входа В2
resetCountC2	int	5060	Сброс счётчика количества включений входа С2
resetCountA3	int	5061	Сброс счётчика количества включений входа А3
resetCountB3	int	5062	Сброс счётчика количества включений входа В3
resetCountC3	int	5063	Сброс счётчика количества включений входа С3
newTime	int	61565	Новое значение времени
writeTime	int	61567	Записать новое время
UTC	int	61570	Часовой пояс

Разработчик	Версия	Дата изменения
Цуканов А.И.	1.0	06.06.2025