

Шаблон сетевого устройства TX01-RS

[Обсуждение на форуме](#)

Имя переменной	Тип данных	Адрес регистра	Комментарий
SrCC	int	19	Источник сигнала для дискретного выхода
OUDtO	int	20	Тип логики дискретного ВУ
doblK	int	21	Блокировка срабатывания дискретного выхода
dodELA	int	22	Задержка срабатывания дискретного выхода
UdO	int	23	Уставка для управления дискретным выходом
dU	int	25	Гистерезис компаратора
UdAY	int	27	Значение уставки для управления дискретным выходом по наработке, дней
UHour	int	28	Значение уставки для управления дискретным выходом по наработке, ч
UMIn	int	29	Значение уставки для управления дискретным выходом по наработке, мин
USec	int	30	Значение уставки для управления дискретным выходом по наработке, с
OFFdO	int	31	Состояние дискретного ВУ при отключенном управлении
dttA	int	32	Размерность показаний тахометра
MAu.L	int	33	Фильтр показаний тахометра
dP	int	34	Положение десятичной точки показаний прибора
FdP	int	35	Положение десятичной точки множителя
F	int	36	Положение десятичной точки множителя
FrEQ	float	37	Максимальная частота входного сигнала на счетном входе, Гц

Шаблон содержит только самые часто используемые регистры прибора. Полный список регистров прибора приведён в его руководстве по эксплуатации.